

Your Life. Your Energy.

Stazioni di
ricarica elettrica
ultra smart



SENEC.Wallbox dpm2 e dpm3

Scheda tecnica

SENEC

Versatili, semplici e ultra-smart.

SENEC.Wallbox dpm2 e dpm3 sono stazioni di ricarica elettrica versatili, semplici e intelligenti.

Ampio range di potenza di carica

Possono essere collegate in monofase, fino a 7,4 kW di potenza, e in trifase, fino a 22 kW.

Durata e sicurezza

Il sensore di temperatura, che ne impedisce il surriscaldamento, il grado di protezione IP55, che consente l'installazione anche all'esterno, e la presa con otturatore di protezione integrato assicurano massima durata e sicurezza.

Protocollo comunicazione OCPP integrato

Il protocollo di comunicazione OCPP integrato rende la wallbox compatibile con gran parte delle piattaforme di back-end, consentendo diverse soluzioni di monitoraggio e smart-charging.

Installazione facile e veloce

L'installazione, a parete o su apposita struttura, è facile e veloce, grazie anche al peso e all'ingombro ridotti.



Regolazione dinamica potenza di carica

Tramite il sensore DPM, la ricarica è regolata in base alla potenza disponibile in casa, evitando spiacevoli black-out.

Molteplici opzioni di connessione

È possibile collegarsi alla wallbox tramite molteplici opzioni di connessione (bluetooth, wi-fi e 4G per la dpm3).

Gestione e controllo da remoto

L'app consente la gestione, il monitoraggio e l'aggiornamento da remoto.

Utilizzo stazioni di ricarica in Europa

I clienti possono accedere ad una rete di 280.000 stazioni di ricarica pubblica e ricaricare la propria auto pagando tramite l'app.

Collegamento multiplo

Le wallbox possono essere installate singolarmente o in gruppo, tramite la configurazione master-slave.

SENEC.Wallbox dpm3: ancora più smart!



Utilizzo multi-utente RFID

La SENE.Wallbox dpm3 è dotata di tecnologia RFID che consente l'utilizzo congiunto da parte di 5 utenti e quindi anche il suo impiego condiviso in condominio o azienda.

Touch-screen

Lo schermo a sfioramento permette di visualizzare in tempo reale tutte le informazioni rilevanti direttamente sul dispositivo.

Connessione 4G

È possibile collegarsi alla dpm3 anche in 4G e poter così gestire ed avere sotto controllo la propria wallbox in ogni momento.

Caratteristiche tecniche

SENEC.Wallbox dpm

SENEC.Wallbox dpm2

SENEC.Wallbox dpm3

Specifiche elettriche e di collegamento

Max. potenza di carica	Fino a 7,4 kW monofase Fino a 22 kW trifase
Max. corrente di carica	Fino a 32 A
Tensione in uscita	230 V / 50-60 Hz monofase 400 V / 50-60 Hz trifase
Tipo di collegamento	Le wallbox sono in versione Socket Tipo 2. Cavo non in dotazione
Regolazione dinamica della potenza (DPM)	Sì, previa installazione del sensore dedicato

Protezione

Monitoraggio della corrente residua	Sì, dispositivo RCM sensibile da 6 mA DC incluso per perdite DC
Protezione dal surriscaldamento	Sì
Sicurezza antincendio	UL94 V-0 GWFI 960

Monitoraggio della carica e visualizzazione delle funzioni

Bluetooth	Sì	
Visualizzazione stato funzionamento	Barra LED a colori	Display Touchscreen 3,5"
Wi-Fi	Sì	Sì
4G / LTE	No	Sì
App	Sì	Sì
Lettore RFID	No	Sì

Condizioni di lavoro

Temperatura di funzionamento	-25 / +50 (senza esposizione diretta ai raggi solari)
Grado di protezione	IP55 (IEC 60529)
Categoria di sovratensione	OVCIII
Grado di inquinamento	PD3
Grado di protezione contro gli impatti	IK08
Massima altitudine di installazione	2.000 m slm

Alloggiamento

Tipo di installazione	A parete o su piedistallo dedicato
Tipo di fissaggio	Con 3 viti e tasselli (in dotazione)
Materiale	Policarbonato
Dimensioni [AxLxP]	403x336x190 mm (senza connettore)
Peso	Ca. 5 kg

Norme e certificazioni

IEC 61851, Certificazione TÜV

Garanzia

2 anni

Un'app. Molteplici funzionalità.

Grazie all'app dedicata, l'utente può accedere ad una serie di utili funzionalità, come la gestione da remoto del processo di ricarica o il monitoraggio del funzionamento della wallbox. Gli utenti inoltre possono ricaricare la propria auto presso tutte le stazioni pubbliche appartenenti alla rete F2MeS, ricercando le stazioni, accedendo e pagando la ricarica tramite app.

Gestione da remoto

- Avvio/stop ricarica
- Programmazione ricarica

Impostazioni

- Potenza massima di carica
- Associazione RFID cards



Monitoraggio

- Status della ricarica
- Storico delle ricariche (tempo ed energia utilizzata)

Notifiche

- Fine sessione di ricarica
- Errori nel processo di ricarica

Rete stazioni di ricarica

- Ricerca stazioni disponibili sul territorio
- Accesso, ricarica e pagamento

Il tuo Partner SENEK sarà lieto di farti un'offerta dedicata.

Il tuo Partner SENEK di zona:

SENEK Italia Srl è una società di SENEK GmbH.

SENEK Italia Srl a Socio Unico

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di SENEK GmbH
Via delle Murge 108, 70124 Bari

N° verde 800 832 896

italia@senec.com

PEC: senecitaliasrl@pec.it

www.senec.com/it

SENEK



OFFICIAL STORAGE
AND PHOTOVOLTAIC
SYSTEM

freedom® | friend
2 0 2 2